

政大網MVPN門號群內轉撥市話方法說明^{102/11/20}

一、「政大網」MVPN 門號 3199 轉撥市話機制說明：

1. 使用對象：本校教職同仁已開通『校務行政網』MVPN 門號者。
2. MVPN 門號 3199 轉撥市話服務時間：本校行事曆表定上班日(含暑期共同學習假彈性值班日)上午 08:00 至下午 07:00。
3. 撥打方法：在台灣地區使用政大網門號，撥打轉接碼3199再撥打大台北區市話進行公務聯繫，每通前五分鐘免費，超過五分鐘部分話費每秒 0.03元(即MVPN群內通話逾5分鐘費率)。

二、撥打方法：以三星J208公務手機為例（請依個人喜好選擇其一）：

(一)兩段式撥號方式：

1. 手機輸入3199後按「撥打 (send) 鍵」。
2. 聽到嘟嘟聲(如桌機按0後之嘟嘟聲)，同時手機LCD屏幕出現計時器 hh:mm:ss動態計時圖示時，表示已接通學校總機。
3. 輸入八碼市話號碼後自動進行撥號，"毋需"再按「撥打 (send) 鍵」。
4. 屏幕顯示撥號訊息可忽略，聽到撥號聲即成功完成撥打。

(二)一段式撥號方式：

1. 手機輸入3199、接著按*號鍵不放(約2至3秒)，直至手機LCD屏幕顯示字元由*變為P (大寫英文字元P，即Pause暫緩撥號功能符號)。
2. 輸入8碼大台北地區市話號碼(不含區碼02)
3. 按「撥打 (send) 鍵」。
4. 屏幕顯示撥號訊息可忽略，如聽到撥號聲即成功完成撥打。

三、補充說明：

1. 完成撥打後可將 3199P+8 碼市話號碼(共 13 碼)存入通訊錄中，使用叫出通訊錄記憶號碼方式直接進行撥打。
2. 某些智慧型手機(如 Android 手機)，無法在進行前述一段式撥號，須改以於撥號時按逗點(comma)鍵一次(取代輸入 P 字符步驟)，待 LCD 屏幕顯示“，” 號字元，再依序完成輸入 8 碼市話號碼撥號等步驟，下詳各廠牌手機暫緩撥號 Pause 功能符號 (P) 設定參考表：

行動電話廠牌	(P) 符號設定方法
Nokia	按住「*」鍵連續3次，會出現「P」
Motorola	按住「*」鍵1-2秒，會出現「P」
Sony Ericsson	按住「*」鍵1-2秒，會出現「P」
Alcatel	按住「0」鍵1-2秒，直到出現「P」
Panasonic	按住「0」鍵1-2秒，直到出現「P」
Philips	按住「*」或「0」鍵1-2秒，會出現「P」或「W」